

## Astro Nova City / Astro Uno Nattutkobling / Sparefunksjon

---

Astrouret skal slå av lyset i en periode om natten, i tillegg til at uret bruker den innebygde astrofunksjonen.

Vi vil at lyset for eksempel skal slås AV kl 23:00, og PÅ igjen kl 05:00.

Vi må da opprette to nye program for dette, et program for lys AV, og et program for lys PÅ.

Trykk  (MENY) - velg *PROGRAM*, trykk  - velg *ENTER* – trykk  for å åpne programmenyen. Man blar i menyen ved hjelp av  og  tastene

De fire første programplassene (to første på Astro Uno) er forhåndsprogrammert fra fabrikk, og det er disse som styrer utgangene C1 og C2 - PÅ ved solnedgang og AV ved soloppgang. Disse bør derfor ikke endres.

Bla til første ledige programplass og trykk  - Velg type AV

Velg hvilken kanal du vil skru av - Velg *SPARING PÅ* - trykk

Velg hvilket klokkeslett du vil at lyset skal skrus av, i vårt tilfelle kl 23:00

Velg hvilke dager dette skal gjelde - Velg med  for hver dag

Uret går nå automatisk videre til neste ledige program.

Vi ville også at lyset skal slå seg på igjen kl 05:00 - Velg type PÅ

Velg hvilken kanal du vil skru på (bør være samme kanal som tidligere)  
- Velg *SPARING AV* - trykk

Velg hvilket klokkeslett du vil at lyset skal skrus på, i vårt tilfelle kl 05:00,

Velg hvilke dager dette skal gjelde og bekreft til slutt med   (to ganger)

Uret går automatisk videre til neste ledige program.

Trykk på C til du kommer tilbake til hovedmenyen.

Nå er Astro-uret programmert slik at lyset går PÅ ved solnedgang og AV kl 23:00, PÅ igjen kl 05:00 og AV igjen ved soloppgang.

At solen står opp tidligere enn kl 05:00 har ingen betydning for denne funksjonen. Lyset vil i disse tilfellene ikke slå seg på igjen før ved neste solnedgang.